



Lötstifte für gedruckte Schaltungen in jeder Oberflächenbehandlung
Soldering tags for printed circuits in any plated finish




L
1.1

Maßstab 1:1, Scale 1:1
Maße [mm], Dimensions [mm]



lose



aufgereiht

auf Draht aufgereiht
lined up on wire

b_2	0,9 _{-0,1}	0,9 _{-0,05}	0,9 _{-0,05}	0,9 _{-0,05}	0,9 _{-0,05}	0,9 _{-0,05}	0,9 _{-0,05}	1 _{-0,1}	1 _{-0,05}	1 _{-0,05}
$l_2 \times l_3$	2 x 6	4,1 x 2,9	5,1 x 2,9	8,1 x 2,9	3,5 x 8	3 x 6,9	3 x 7	3,1 x 2,9	3 x 4,5	3 x 4,5
$b_1 \times l_1$	3 x 8	1,9 x 7	1,9 x 8	1,9 x 11	2,8 x 11,5	2,4 x 9,9	2,8 x 10	1,9 x 6	2,5 x 7,5	2,5 x 7,5
Material, s	Bz 0,5	Ms 0,5	Bz 0,5	Bz 0,5	Bz 0,5	Ms 0,8	Ms 0,6	Ms 0,6	Bz 0,5	Ms 0,5
g/1000	60	30	35	40	50	140	70	75	30	45
lose Artikel	60-3372-14	60-1398-11	60-1398-14	60-1907-14	60-1399-14	61-1512-11	60-1543-11	60-1409-11	60-1500-14	60-1831-11
Nr. aufgereiht	60-3372-14 /x8xx	60-1398-11 /x8xx	60-1398-14 /x8xx	60-1907-14 /x8xx	60-1399-14 /x8xx	61-1512-11 /x8xx	60-1543-11 /x8xx	60-1409-11 /x8xx	60-1500-14 /x8xx	60-1831-11 /x8xx

b_2	1 _{-0,05}	1 _{-0,02}	1 _{-0,05}	1,1 _{-0,05}	1,1 _{-0,05}	1,1 _{-0,05}	1,1 _{-0,05}	1,1 _{-0,05}	1,1 _{-0,05}	1,1 _{-0,1}
$l_2 \times l_3$	3 x 5,5	3 x 8	3,7 x 6,5	3 x 5,5	3 x 6,9	8,1 x 3,5	3,1 x 6,9	2,8 x 5,5	3,1 x 2,9	3,1 x 5,6
$b_1 \times l_1$	2,5 x 8,5	2 x 11	2,9 x 10,2	2,5 x 8,5	2,4 x 9,9	2,3 x 11,6	2,6 x 10	2,5 x 8,3	1,9 x 6	2,7 x 8,7
Material, s	Ms 0,5	Ms 0,4	Ms 0,8	Ms 0,5	Ms 0,6	Bz 0,6	Ms 0,6	Ms 0,6	Ms 0,6	Ns 0,6
g/1000	50	45	110	50	75	70	80	60	35	65
lose Artikel	60-1493-11	60-1887-11	60-1608-11	60-2343-11	60-1576-11	60-1465-14	60-1957-11	60-1606-11	60-1876-11	60-1633-18
Nr. aufgereiht	60-1493-11 /x8xx	—	60-1608-11 /x8xx	60-2343-11 /x8xx	60-1576-11 /x8xx	60-1465-14 /x8xx	60-1957-11 /x8xx	60-1606-11 /x8xx	60-1876-11 /x8xx	60-1633-18 /x8xx

b_2	1,1 _{-0,05}	1,2 _{-0,1}	1,2 _{-0,05}	1,2 _{-0,05}	1,2 _{-0,05}	1,2 _{-0,03}	1,2 _{-0,1}	1,2 _{-0,06}	1,2 _{-0,07}	1,2 _{-0,05}
$l_2 \times l_3$	3 x 7	3,1 x 10,6	2,4 x 3,5	3,5 x 5	2,4 x 9	2,9 x 4,5	4,9 x 3,8	2,9 x 5,6	2,5 x 6	5 x 6,3
$b_1 \times l_1$	2,8 x 10	2,7 x 13,7	2,3 x 5,9	2,8 x 8,5	2,5 x 11,4	2,1 x 7,4	2,4 x 8,7	2,8 x 8,5	3 x 8,5	3 x 11,3
Material, s	Ms 0,6	Ns 0,6	Ms 0,7	Bz 0,6	Ms 0,7	Cu 0,6	Ms 0,6	Ms 0,6	Ms 0,5	Ms 0,6
g/1000	75	135	50	75	110	55	50	65	75	105
lose Artikel	60-1569-11	60-1634-18	60-2351-11	60-1845-14	60-1466-21	60-1803-23	60-1551-11	60-1640-11	60-1269-11	60-1267-11
Nr. aufgereiht	60-1569-11 /x8xx	60-1634-18 /x8xx	—	60-1845-14 /x8xx	60-1466-21 /x8xx	60-1803-23 /x8xx	60-1551-11 /x8xx	60-1640-11 /x8xx	—	60-1267-11 /x8xx

b_2	1,2 _{-0,05}	1,2 _{-0,05}	1,25 _{-0,02}	1,35 _{-0,06}	1,35 _{-0,1}	1,35 _{-0,05}	1,4 _{-0,1}	1,4 _{-0,05}	1,4 _{-0,05}	1,4 _{-0,05}
$l_2 \times l_3$	5 x 6,3	4 x 9	3 x 8	3,2 x 5,5	2 x 5	3,5 x 7	4 x 11	4,1 x 3,5	8,1 x 3,5	2,9 x 5
$b_1 \times l_1$	3 x 11,3	2,5 x 13	2,8 x 11	2 x 8,7	2,4 x 7	2,8 x 10,5	4 x 15	2,3 x 7,6	2,3 x 11,6	2 x 7,9
Material, s	Ms 0,6	Ms 0,5	Bz 0,8	Ms 0,6	Bz 0,6	Ms 0,8	Ms 0,8	Bz 0,6	Bz 0,6	Bz 0,5
g/1000	95	90	140	60	65	140	270	60	85	50
lose Artikel	60-1509-11	60-1177-11	60-1832-14	60-2342-11	60-3374-14	60-1506-11	60-2476-11	60-1396-14	60-1397-14	60-1518-14
Nr. aufgereiht	60-1509-11 /x8xx	60-1177-11 /x8xx	60-1832-14 /x8xx	60-2342-11 /x8xx	60-3374-14 /x8xx	60-1506-11 /x8xx	60-2476-11 /x8xx	60-1396-14 /x8xx	60-1397-14 /x8xx	60-1518-14 /x8xx